Eメール通知・イベント表示設定について (オリジナルシリーズ/レコーダ・IPカメラ)

2025.06.24 GRASPHERE

©2025 Grasphere Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.

Eメールアラートメッセージについて(GUI4.0/GJデザインFW)

◇メール件名 文例◇ メール件名 : Embedded Net DVR: Video Signal Lost On Channel A1 メール内容:

◇GUI4.0 レコーダー◇

This is an automatically generated e-mail from your DVR.

EVENT TYPE: Video Signal Lost EVENT TIME: 2023-03-27,17:39:29 DVR NAME: Embedded Net DVR DVR S/N: 0420210204CCWRF52289591WCVU CAMERA NAME(NUM): Camera 01(A1)



◇GJデザインFW レコーダー◇

イベント提示有効にする
マ
イベントヒントの設定

③

イベントヒントの設定

| 異常検知タイプ | ļ | HDDフル | - |
|-------------|---|------------|---|
| ·通道113.5.21 | | 全て | k |
| □通常リンリーン | | HDDフル | |
| □音声警告 | | HDDエラー | |
| □監視センターに送信 | | ネットワーク切断 | |
| マメール送信 | | IPアドレス競合 | |
| | | 不正なログイン | |
| | | 録画失敗 | |
| | | アクセサリボード異常 | |
| | | | |

GRASPHERE

©2025 Grasphere Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.

Eメールアラートメッセージ項目一覧(GUI4.0/GJデザインFW)

| | | 意味 | カメラ | レコーダー | 備考 |
|-----------------|--|---------------------------------|-----|---------|---|
| HDDフル | HDD Full | HDDまたはmicroSDが一杯で記録 できない | 0 | 0 | |
| HDDエラー | HDD Error | HDDの故障またはmicroSDの不具 合が発生している | 0 | 0 | |
| ネットワーク切断 | Network Disconnected | ネットワークが切断している | - | 0 | |
| IPアドレス競合 | IP Conflicted | ほかの機材とIPアドレスが競合した | - | 0 | |
| 不正なログイン | Illegal Login | ログイン時にパスワード誤りなどが あった | 0 | 0 | 安全性を考慮し、不正アク セスは重大な問題であるた め、メール送信をオフにして いても、3回の不正アクセス ごとに強制的にメール発報 します |
| ビデオ異常 | Video Exception | カメラ信号に何らかの異常があった | - | O (DVR) | |
| ビデオ入出力規格 不一致 | Input/OutputVideo Standard Mismatch | カメラの映像規格があっていない | - | O (DVR) | GJデザインのDVRでは ご利用いただけません |
| ビデオ信号ロス | Video Signal Loss | 登録されているカメラ映像がレコー ダに表示されていない | - | 0 | 「ビデオロス」設定が必要 です |
| アラームインプットトリガ | Alarm Input Triggered | アラーム入力による動作があった | 0 | 0 | |
| ビデオタンパリング検出 | Video Tampering Detection | カメラを触ったりされた (いたずらな ど) | 0 | 0 | |
| 動体検知録画 | Motion Detection | 動いたものを検知・録画した | 0 | 0 | |
| 録画失敗 | Recording Exception | 録画が失敗した | _ | 0 | |

※「O(DVR)」:DVRのみご利用いただける機能です





Eメールアラートメッセージについて(GUI3.0)

◇メールメッセージ文 例◇

メール件名: Embedded Net DVR: <mark>Video Loss</mark> On Channel A1

メール内容: This is an automatically generated e-mail from your DVR.

| EVENT TYPE: | Video Loss |
|------------------|-----------------------------|
| EVENT TIME: | 2015-09-18, 11:53:32 |
| DVR NAME: | Embedded Net DVR |
| DVR S/N: | 0420141006AAWR482210962WCVL |
| IP ADDRESS: | 192. 168. 1. 52 |
| CAMERA NAME (NUM |): BOX Camera(A1) |

| ◇GUI3.0 レコーダー◇ | | | | | | |
|------------------------|----|-------|--|--|--|--|
| イベント提示設定 | | | | | | |
| ■全て | | ^ | | | | |
| ▼HDDフル | | | | | | |
| ✓HDDエラー | | | | | | |
| ■ネットワーク切断 | | - | | | | |
| ■IPアドレス競合 ^へ | | - | | | | |
| ☑不正なログイン | | | | | | |
| ■ビデオ異常 | | | | | | |
| ■ビデオ入出力規格不一致 | | | | | | |
| ■ピデオ信号ロス | | | | | | |
| ■アラームインプットトリガ | | | | | | |
| ■ビデオタンパリング検出 | | | | | | |
| ☑動体検知 | | | | | | |
| ▼録画・キャプチャ-異常 | | ~ | | | | |
| | | | | | | |
| | ОК | キャンセル | | | | |

◆イベント表示設定、項目一覧◆

HDDフル→→→ HDD Full HDDエラー→→→ HDD Error ネットワーク切断→→→ Network Disconnected IPアドレス競合→→→ IP Conflicted 不正なログイン→→→ Illegal Login ビデオ異常→→→ Video Exception ビデオ入出力規格不一致→→→ Input/Output Video Standard Mismatch ビデオ信号ロス→→→ Video Signal Loss アラームインプットトリガ→→→ Alarm Input Triggered ビデオタンパリング検出→→→ Video Tampering Detection 動体検知録画→→→ Motion Detection 録画失敗→→→ Recording Exception IPカメラ衝突→→→ IP Camera Conflicted ビデオ品質異常→→→ Video quality Exception 入力/録画解像度不一致→→→ Input/recordingresolution mismatch

イベント表示設定モニター画面



ビデオロスのメール発報設定(NVR)

①設定するカメラのweb管理画面から [環境設定]-[イベント]-[ビデオロス]をクリック 「ビデオロス検出有効」にチェック 「メール発報のアラームスケジュール」を設定して保存

②リンクメソッドの「電子メールを送信」にチェックして 保存





ビデオロスのメール発報設定(DVR)

①設定するカメラのweb管理画面から [環境設定]-[イベント]-[ビデオロス]をクリック 「ビデオロス検出有効」にチェック 「メール発報のアラームスケジュール」を設定して保存

②リンケージメゾットの「Eメールの送付」にチェックして保存



すべてのカメラに設定するときは [A1] Camera 01

✓ でカメラを切り替えて上記の手順を行ってください

Eメールアラート設定(NVR メール発報テスト)

■HDDエラー試験の手順

レコーダの電源を止めて、本体側のSATAケーブルを抜いて ください。

その後電源を入れるとHDDエラーやIOエラーなどのメールが 送付されます



■IPカメラ試験の手順

ライブビューが表示されている状態で、カメラ側のLAN ケーブルを抜いてください。 画面上に「ネットワークに接続できません」または「No LINK」と





Eメールアラート設定(DVR メール発報テスト)

■HDDエラー試験の手順

レコーダの電源を止めて、本体側のSATAケーブルを抜いて ください。

その後電源を入れるとHDDエラーやIOエラーなどのメールが 送付されます

■カメラ試験の手順

ライブビューが表示されている状態で「同軸ケーブルを抜く」また は「電源ユニット(GJ-PU124S/PU128S)の電源」を切ってくださ い。

画面上に「ネットワークに接続できません」または「No VIDEO」と 表示され、メールが送付されたことを確認してください





