

Eメールアラートメッセージについて (GUI3.0)

◇メールメッセージ文 例◇

メール件名:
Embedded Net DVR: **Video Loss** On Channel A1

メール内容:
This is an automatically generated e-mail from your DVR.

EVENT TYPE: **Video Loss**
EVENT TIME: 2015-09-18, 11:53:32
DVR NAME: Embedded Net DVR
DVR S/N: 0420141006AAWR482210962WCVU
IP ADDRESS: 192.168.1.52
CAMERA NAME (NUM): BOX Camera (A1)

◇GUI3.0 レコーダー◇



◆イベント表示設定、項目一覧◆

HDDフル→→→ HDD Full
HDDエラー→→→ HDD Error
ネットワーク切断→→→ Network Disconnected
IPアドレス競合→→→ IP Conflicted
不正なログイン→→→ Illegal Login
ビデオ異常→→→ Video Exception
ビデオ入出力規格不一致→→→ Input/Output Video Standard Mismatch
ビデオ信号ロス→→→ Video Signal Loss
アラームインプットトリガ→→→ Alarm Input Triggered
ビデオタンパリング検出→→→ Video Tampering Detection
動体検知録画→→→ Motion Detection
録画失敗→→→ Recording Exception
IPカメラ衝突→→→ IP Camera Conflicted
ビデオ品質異常→→→ Video quality Exception
入力/録画解像度不一致→→→ Input/recording resolution mismatch

イベント表示設定モニター画面

Eメールアラートメッセージについて (GUI4.0/GJデザインFW)

◇メール件名 文例◇

メール件名:

Embedded Net DVR: Video Signal Lost On Channel A1

メール内容:

This is an automatically generated e-mail from your DVR.

EVENT TYPE: Video Signal Lost

EVENT TIME: 2023-03-27,17:39:29

DVR NAME: Embedded Net DVR

DVR S/N: 0420210204CCWRF52289591WCVU

CAMERA NAME(NUM): Camera 01(A1)

◇GUI4.0 レコーダー◇

イベント提示有...

イベントヒント...

タイプ

- HDDフル
- 全て
- HDDフル
- HDDエラー
- ネットワーク切断
- IPアドレス競合
- 不正なログイン
- 録画・キャプチャー異常
- アレイ異常
- ホットスベア異常
- HDD SHM検出異常

0->1

◇GJデザインFW レコーダー◇

イベント提示有効にする

イベントヒントの設定

異常検知タイプ

- HDDフル
- 全て
- HDDフル
- HDDエラー
- ネットワーク切断
- IPアドレス競合
- 不正なログイン
- 録画失敗
- アクセサリボード異常

Eメールアラートメッセージ項目一覧 (GUI4.0/GJデザインFW)

		意味	カメラ	レコーダー	備考
HDDフル	HDD Full	HDDまたはmicroSDが一杯で記録できない	○	○	
HDDエラー	HDD Error	HDDの故障またはmicroSDの不具合が発生している	○	○	
ネットワーク切断	Network Disconnected	ネットワークが切断している	-	○	
IPアドレス競合	IP Conflicted	ほかの機材とIPアドレスが競合した	-	○	
不正なログイン	Illegal Login	ログイン時にパスワード誤りなどがあつた	○	○	
ビデオ異常	Video Exception	カメラ信号に何らかの異常があつた	-	○ (DVR)	
ビデオ入出力規格不一致	Input/Output Video Standard Mismatch	カメラの映像規格があつていない	-	○ (DVR)	GJデザインのDVRではご利用いただけません
ビデオ信号ロス	Video Signal Loss	登録されているカメラ映像がレコーダに表示されていない	-	○	NVRでは[イベント]-[ビデオロス]で設定
アラームインプットトリガ	Alarm Input Triggered	アラーム入力による動作があつた	○	○	
ビデオタンパリング検出	Video Tampering Detection	カメラを触ったりされた(いたずらなど)	○	○	
動体検知録画	Motion Detection	動いたものを検知・録画した	○	○	
録画失敗	Recording Exception	録画が失敗した	-	○	

※「○(DVR)」: DVRのみご利用いただける機能です